

Growatt Shine LAN-X

- Přímé ethernetové připojení
- Plug and Play
- Online monitoring a údržba
- Zabudované úložiště dat s pamětí až j eden měsíc



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

Hardwarové údaje

Datové rozhraní	USB
Nominální napětí	5V(±5%)
Jmenovitý proud	400mA
Jmenovitá spotřeba	2W(MAX:3W)
Display	LED

Údaje o využití

Podporované servery	ShineServer
Komunikace se střídačem	USB(Modbus RTU protocol)
Komunikace se serverem	TCP(Modbus TCP protocol)
Rychlost USB	12M
Rychlost ethernetového rozhraní	10Mbps
Max. komunikační rozsah	100m(přímé připojení)
Typ konfigurace	APP konfigurace
Interval přenosu dat	5 Minut
Nastavený server URL	server.growatt.com

Obecné údaje

Rozměry (D/Š/V)	152/47/28mm
Hmotnost	84g
Rozsah provozní teploty	-30°C ... +60°C
Stupeň krytí	IP65