

Smart Energy Manager

- Monitorování vlastní spotřeby systému
- Omezení exportu pro komerční projekty
- Podpora online monitorování a online servisu
- Flexibilní CT pro různé velikosti systémů
- RS485 a ethernetové připojení



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Datový list	Smart Energy Manager				
Velikost systému	100KW	300KW	600KW	1MW	2MW
Data Meteru					
Normální napětí	230/400Vac				
Rozsah napětí (L-L)	180-540Vac				
Připojení k síti	3W+N+PE				
Normální frekvence	50/60 Hz				
Rozsah frekvence	45–55Hz/55-65 Hz				
CT data					
Max. vstupní proud (druhá strana CT)	5A				
Max.proud (detekce CT)	250A	600A	1200A	2000A	4000A
Přesnost (při nom. CT proudu)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2
Komunikace					
RS485	Ano				
Ethernet	Ano				
Max. počet střídačů	32				
Komunikační vzdálenost	Rs485: 500m internetový kabel: 100m				
Obecná Data					
Rozměry (Š/D/H)	350/330/107mm				
Hmotnost	6kg				
Rozsah provozní teploty	-25°C ... +60°C				
Chlazení	Přirozené chlazení				
Stupeň krytí	IP65				
Relativní vlhkost	0~100%				
Nadmožská výška	2000m				
CE					