

Growatt ShineLink-X

- Snadná instalace bez kabelů
- Dynamická IP, plug and play
- Komuniakční vzdálenost až 120m
- Podporuje až 3 zařízení
- Zabudované úložiště pro až jeden měsíc dat
- Online monitoring a údržba



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Technický list	ShineLink-X
Komunikační rozhraní	
RF433	Ano
RF433 (žádné bariéry)	Až 120 m
RF433 (dvě stěny v cestě)	20 m
Power Supply	
Spotřeba energie	<2W pohotovostní režim, <5W špička
Rozsah napětí	196V~250V
Frekvence	50/60Hz
Obecné údaje	
Rozměry (D/V/Š) mm	105/85/26mm
Hmotnost	< 1kg
Možnosti montáže	Stolní/montáž na stěnu
Stupeň ochrany	IP30
Display	LED
Rozsah okolních teplot	-20 to 65 °C
Vlhkost	0-95% (nekondenzující)
Vlastnosti	
Vzdálené aktualizace firmwaru	Ano
Maximální počet monitorovaných zařízení	3(RF433)
CE	