

SolarEdge Firefighter Gateway

SE1000-CCG-F

KOMUNIKACE



Centrální řízení bezpečnosti systému SolarEdge

- / Ruční a automatické vypínání systému DC
- / Oznámení monitorovací platformě SolarEdge o vypnutí systému
- / Indikace DC napětí systému v reálném čase pro zajištění bezpečnosti
- / Snadná instalace - montáž na lištu DIN a na zeď
- / Tlačítko nouzového zastavení pro celý FV systém

SolarEdge Firefighter Gateway

SE1000-CCG-F

VÝKON		
Zdroj energie - lišta DIN	Zahrnuto, 100-240VAC, EU/UK/US/AU zaměnitelné, 2-pin plug	
Napájecí napětí	9-14	Vdc
Typ konektoru	Svorkovnice	
Spotřeba energie	<2	W
KOMUNIKAČNÍ ROZHRAŇÍ		
Ethernetové rozhraní	10/100-BaseT	
Bezdrátové připojení	ZigBee modul ⁽¹⁾ , GSM ⁽²⁾	
Fire Alarm Control Panel Interface	2 vstupy alarmu, 5V, GND ⁽³⁾	
Střídače SolarEdge	RS485	
PROSTŘEDÍ		
Provozní teplota	-20 až 60 / -4 až 140	°C / °F
Hodnocení ochrany	IP20 vnitřní	
PARAMETRY		
Typ montáže	Lišta DIN / připevnění na zeď	
Rozměry (D x Š x V)	161.6 X 90 X 62 / 6.36 x 3.54 x 2.44	mm / Inch
Hmotnost	0.5 / 1.1	kg / lbs
SHODA S NORMAMI		
Bezpečnost	UL60950-1, IEC-60950-1	
EMC	FCC Part 15 třída B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3	

⁽¹⁾ PRODÁVÁNO ZVLÁŠŤ - viz specifikace jednotlivých produktů pro podporované oblasti

⁽²⁾ pouze EU

⁽³⁾ Tlačítko nouzového zastavení nedodává SolarEdge

