



# Hybridwechselrichter 25-50kW

M2HT-25/29.9/30/40/50K-150

40A 100% 150A

Max. PV-Eingangsstrom Dreiphasige Schieflast Max. Strom für Laden/Entladen

Für Gewerbe | Dreiphasig | Hochspannung | 4 MPPTS





#### **Verbesserte Leistung und Performance**

- 150% maximaler Schutz für 10 Sekunden Überlastverhalten
- <10ms Nahtlose On-/Off-Grid-Umschaltung</li>
- 100% Unterstützung asymmetrischer Lasten
- Unterstützung von bis zu 200% Netz-Eingangsleistung



### Solar- und Energieoptimierung

- PV-Eingangsstrom bis zu 20A
- 200% DC-Überdimensionierung steigert Effizienz
- Hoher Lade-/Entladestrom
- Vielseitige Anwendungen für alle Szenarien





### Systemintegration und Flexibilität

- Unterstützt Parallelbetrieb im Netz- und Inselbetrieb
- Kompatibel mit Halbwellennutzlast f
  ür stabilen Betrieb
- Integration von Dieselgeneratoren für zuverlässige Notstromversorgung
- Kompatibel mit Drittanbieter-EMS und BMS



### **Intelligente Steuerung und Wartung**

- Sechs integrierte Betriebsmodi für optimierte Energienutzung
- Dynamischer Preismodus maximiert Kosteneffizienz
- Fernaktualisierungen gewährleisten schnelle Updates
- Präzise Exportbegrenzung verhindert Rückspeisung ins Netz

## Integ M Serie

Der Power Master



#### Hybridwechselrichter 25-50kW

Modell		M2HT-25K-150	M2HT-29.9K-150	M2HT-30K-150	M2HT-40K-150	M2HT-50K-150		
PV-Seite								
Max. PV-Generatorleistung	[kWp]	50	60	60	80	100		
Maximale PV-Eingangsspannung*	[V]			1000*				
PV Eingangsnennspannung	[V]	620						
Anlaufspannung	[V]			135				
Betriebsspannungsbereich* (des MPP		200-950*	200-950*	200-950*	200-950*	200-950*		
Anzahl der MPPTs	,	4	4	4	4	4		
Anzahl der Strings pro MPPT		2/2/2/2	2/2/2/2	2/2/2/2	2/2/2/2	2/2/2/2		
Maximaler Eingangsstrom pro MPPT	[A]	40/40/40/40	40/40/40/40	40/40/40/40	40/40/40/40	40/40/40/40		
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	[A]	50/50/50/50	50/50/50/50	50/50/50/50	50/50/50/50	50/50/50/50		
	[A]	50/50/50/50	50/50/50/50	50/50/50/50	50/50/50/50	50/50/50/50		
Parameter der Batterie				title to the				
Batterie Typ	Es et	Lithiumbatterie						
Spannungsbereich	[V]	150-840						
Anzahl der Batterieanschlüsse		1						
Max. Strom für Laden/Entladen	[A]			150/150				
1ax. Leistung für Laden/Entladen	[kW]	25/25	30/30	30/30	40/40	50/50		
Vechselstromdaten(Netzseite)								
lennausgangsleistung	[kW]	25.0	29.9	30.0	40.0	50.0		
1ax. Ausgangsscheinleistung	[kVA]	25.0	29.9	30.0	40.0	50.0		
lennspannung	[V]	3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V						
letzfrequenz	[Hz]	50/60						
lennausgangsstrom	[A]	37.9/36.2/34.7	45.3/43.3/41.5	45.5/43.5/41.7	60.6/58/55.6	75.8/72.5/69.4		
Max. Ausgangsstrom	[A]	37.9	45.3	45.5	60.6	75.8		
eistungsfaktor	2.4	57.7		3 vorlaufend 0,8 nacheil		, 0.0		
HDi (@Nennleistung)			0,0	<3%	oa			
flaximale Eingangs-Scheinleistung**	[kVA]	50.0	59.8	60.0	80.0	80.0		
		50.0				00.0		
lennspannung	[V]		3L/N/	PE; 220/380V; 230/400V; 24	4U/415V			
letzfrequenz	[Hz]			50/60				
1ax. Wechselstrom-Eingangsstrom	[A]	75.8	90.6	90.9	121.2	121.2		
Vechselstromdaten (Netzunabhängi	ige Seite)							
lennausgangsleistung	[kW]	25.0	29.9	30.0	40.0	50.0		
pitzenausgangsscheinleistung	[kVA]	37.5 @10s	45 @10s	45 @10s	60 @10s	75 @10s		
lennausgangsspannung	[V]	3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V						
Vechselstrom-Nennfrequenz	[Hz]			50/60				
lennausgangsstrom	[A]	37.9/36.2/34.7	45.3/43.3/41.5	45.5/43.5/41.7	60.6/58/55.6	75.8/72.5/69.4		
letzumschaltzeit	[ms]			< 10ms		<u>'</u>		
HDv (@Linearer Last)				<3%				
Vechselstromdaten ( Generator Seit	e)							
lax. Eingangsscheinleistung	[kVA]	25	29.9	30	40	50		
lenneingangsspannung	[V]	25				30		
lenneingangsfrequenz	[Hz]	3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V 50/60						
	[A]	37.9	45.3	45.5	60.6	75.8		
1ax. Eingangsstrom	[A]	37.9	45.3	45.5	00.0	/5.8		
Virkungsgradsdaten				20.000				
1PPT-Wirkungsgrad				99.90%				
1ax. PV-Wirkungsgrad				97.80%				
U Wirkungsgrad		97.20%						
1ax. Batterie-zu-AC-Wirkungsgrad				98.50%				
Max. PV-zu-Batterie-Wirkungsgrad				97.50%				
chutzeigenschaften								
				erieeingang / Isolationswid				
ntegrierter Schutz		Typ II / Typ II) / Überhi	tzungsschutz / Fehlerstror	nschutz / Inselnetzerkennu Kurzschlussschutz AC	ing / Uberspannungsschu	itz AC / Uberlastschutz		
Allgemeine Daten				Aurzschlussschutz AC				
<u> </u>	[W×H×D mm]			010*720*205				
bmessungen		919*739*305						
ewicht	[KG]	89						
chutzgrad		IP66						
tandby-Verlust	[W]	< 40						
opologie		Transformatorloser Typ						
Betriebstemperatur	[°C]	-30~60						
	[%]	0~100						
elative Luftfeuchtigkeit		3000						
	[m]			II(PV+Batterie), III(Netz)				
1aximale Betriebshöhe	[m]			II(PV+Batterie), III(Netz)				
faximale Betriebshöhe Iberspannungskategorie	[m]			II(PV+Batterie), III(Netz) Intelligenter Lüfter				
flaximale Betriebshöhe Iberspannungskategorie ühlar	[m]							
lelative Luftfeuchtigkeit  flaximale Betriebshöhe  lberspannungskategorie  cühlar  ärmindex  bisplay				Intelligenter Lüfter				

<sup>\*</sup> PV-max. Die Eingangsspannung beträgt 950 V, ansonsten wartet der Wechselrichter;
\*\* Die maximale Netzeingangsleistung bezeichnet die maximale Leistung, die aus dem Netz bezogen wird, um Notstromverbraucher zu versorgen und die Batterie zu laden;